

REF. 9445 MONITOR VEO DUOX PLUS 4.3"

VEO
by FERMEX

Monitor VEO wykonany jest z odpornego na uderzenia tworzywa ABS. Teksturowane wykończenie dla łatwego czyszczenia i ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym, aby uzyskać większą odporność na światło. VEO zawiera panoramiczny kolorowy ekran TFT o przekątnej 4,3 cala (16:9). Unikalna konstrukcja słuchawki z magnesem umożliwia użytkownikowi prawidłowe umieszczenie go z powrotem na miejscu po zakończeniu połączenia. Wyważony design czystych linii wyróżnia się, jest nowoczesny i minimalistyczny. VEO integruje się z otoczeniem.

Po odebraniu połączenia obraz pojawia się automatycznie. Po podniesieniu słuchawki może odbyć się rozmowa z gościem. Obraz jest dezaktywowany automatycznie po 90 sekundach lub po odłożeniu słuchawki. Aby otworzyć drzwi, naciśnij przycisk .

AKCESORIA


Ref. 9447

PODSTAWA

9447 PODSTAWA MONITORA DUOX PLUS

Niezbędna do zamontowania monitora na powierzchni ściany.

Wymiary: 147 x 100 x 13,5 mm



Ref. 9410

PODSTAWA BIURKOWA

9410 PODSTAWA BIURKOWA MONITORA VEO

Wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej (AISI 316L). Złącze ref. 9447 do zamówienia osobno. W zestawie kabel 2 m + puszka przyłączeniowa.

SŁUCHAWKA Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ

 3443 SŁUCHAWKA VEO Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:

Technologia:	DUOX PLUS (niespolaryzowany 2-przewodowy w pełni cyfrowy system)
System audio/wideo:	Kolor audio/wideo
Konfiguracja (instalacja):	Montaż natynkowy (złącze nr ref. 9447 należy zamówić osobno)
Podstawa biurkowa:	Tak (ref. 9410)
Słuchawka z magnesem ułatwiającym odłożenie słuchawki:	Tak
Dostępna pętla indukcyjna:	Tak
Wymiary ekranu:	4,3" (Panoramiczny 16:9)
Rozdzielczość ekranu (poziom x pion):	480 x 272
Kolor produktu:	Biały matowy
Liczba przycisków:	4
Rodzaj przycisków:	Mechaniczny (silikon)
Liczba diod LED:	1 (czerwona z 3 stanami: zawsze włączony, wolno/szybko miga)

CECHY PRODUKTU:

Automatyczne przechwytywanie obrazu, gdy gość dzwoni (PHOTOCALLER):	Tak (1 zdjęcie/połączenie, do 150 zdjęć, 368 x 288 pikseli). Ta funkcja może być włączona przez użytkownika. Domyślnie wyłączone.
Połączenie z portierem:	Tak (poprzez przytrzymanie klawisza otwarcia drzwi)
AUTO-ON (podgląd z kamer):	Tak (z 3 panelami/kamerami zewnętrznymi)
Menu OSD:	Tak
Funkcja dodatkowa F1:	Tak (przycisk F1 wysyła masę zasilania i/lub komendę)
Funkcja dodatkowa F2:	Tak (wysyła tylko polecenie, bez masy zasilania)
Dzwonek do drzwi mieszkania różni się od panelu zewnętrznego:	Tak
Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń (aktywator światła/brzęczyka itp.):	Tak (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)

USTAWIENIA URZĄDZENIA:

Data i godzina:	Tak
Wybór dzwonek:	Tak (5). Konfigurowalny dla panelu blokowego 0, panelu blokowego 1, panelu głównego 0 i centrali portierskiej.
Regulacja głośności połączeń:	Tak (10 poziomów w menu OSD)
Kontrola jasności, koloru i kontrastu:	Tak (w menu OSD)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary produktu (szerokość x wysokość x głębokość) mm:	200 x 200 x 23 (44 z przewodem słuchawki)
Napięcie:	18-24 VDC
Maksymalne zużycie:	5,2 W
Zużycie w trybie czuwania:	0,8 W
Temperatura pracy (°C, °F); Wilgotność:	[-5°C, +40°C][23°F, 104°F]; [0%, 90%]